


**BERKER S.1/B.x Berker.Net Bewegungsm. für 1,1 m polarweiß matt**
**Art. Nr. 85341188**

- Ausführung: Komfort
- Montagehöhe: 1,1 m
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Komfort für Treppenlichtschaltungen geeignet Betriebsanzeige über LED
- Auch für KNX-Funk verfügbar

Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 ... 90°, Erfassungsebenen 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 ... 100 %, Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 ... 1000/unendl. lx, Nachlaufzeit 180 s, Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50 % für 30 s, Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, relative Luftfeuchte 0 ... 65 % keine Betauung, Aufbauhöhe 34 mm, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Demontageschutz,  $\mu$ -Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Tastensperre, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige

**Technische Information**

Ausführung	Bewegungsmelder	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Montageart	Unterputz	Tierschneise	Nein
Technologie	Berker.Net	Treppenhausüberwachung	Nein
Produktgruppe	Bewegungsmelder	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoffgüte	Thermoplast
HLK-Ansteuerung	Ja	Halogenfrei	Ja
Vernetzbar	Ja	Farbe	polarweiß matt
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	Betriebsartenschalter	Ja
Montagehöhe	1,1 m	Min. Einschaltdauer	180 s
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m	Max. Einschaltdauer	3 min
Max. Reichweite frontal	12 m	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	EAN	4011334373537
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja		
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85421200	Universal Tastdimmer 1fach
Zubehör	85121100	Schalteinsatz 1fach
Zubehör	85320100	Nebenstelleneinsatz
Zubehör	85121200	Relais-Schalteinsatz 1fach
Zubehör	85421100	Tastdimmer 1fach