


BERKER S.1/B.x Berker.Net Bewegungsm. für 1,1 m anthrazit matt
Art. Nr. 85341185

- Ausführung: Komfort
- Montagehöhe: 1,1 m
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Komfort für Treppenlichtschaltungen geeignet Betriebsanzeige über LED
- Auch für KNX-Funk verfügbar

Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 ... 90°, Erfassungsebenen 3, Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 ... 100 %, Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 ... 1000/unendl. lx, Nachlaufzeit 180 s, Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50 % für 30 s, Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, relative Luftfeuchte 0 ... 65 % keine Betauung, Aufbauhöhe 34 mm, niedriger Eigenenergiebedarf, mit Demontageschutz, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Tastensperre, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, LED Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts Anzeige

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Montageart	Unterputz	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Technologie	Berker.Net	Tierschneise	Nein
Produktgruppe	Bewegungsmelder	Treppenhausüberwachung	Nein
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoff	Kunststoff
HLK-Ansteuerung	Ja	Werkstoffgüte	Thermoplast
Vernetzbar	Ja	Halogenfrei	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Farbe	anthrazit matt
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Montagehöhe	1.1 m	Betriebsartenschalter	Ja
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m	Min. Einschaltdauer	180 s
Max. Reichweite frontal	12 m	Max. Einschaltdauer	3 min
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	EAN	4011334373544
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121100	Schalteinsatz 1fach
Zubehör	85320100	Nebenstelleneinsatz
Zubehör	85121200	Relais-Schalteinsatz 1fach
Zubehör	85421200	Universal Tastdimmer 1fach
Zubehör	85421100	Tastdimmer 1fach