


BENNING Digital Stromzange CM 1-4 1000V, 200A AC, 50kOhm TRUE RMS
Art. Nr. B044686

Benning CM 1-4 True RMS-Multimeter mit offener Stromzange. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (9999 Punkte). Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Strommessbereich/AC 0,1 A - 200 A. Stromart Wechselstrom. Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Spannungsmessung/AC 6 V - 1000 V. Spannungsmessung/DC 6 V - 1000 V. Widerstandsmessbereich 1 Ohm - 50 kOhm. Durchgangsprüfung. Drehfeldrichtungsanzeige. Einpolige Außenleiterprüfung. Polaritätsprüfung LED. Spannungsanzeige ab 50 V funktionsfähig bei leeren Batterien. Einhandbedienung zur Spannungsmessung an Steckdosen (19 mm). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Momentanwertspeicher Hold. Eigenprüfeinrichtung (Selbsttest). LED-Messtellenbeleuchtung. Zangenöffnung 16 mm. Messkreiskategorie Cat IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Gürtel-Holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA Batterien, Messleitungen, gummierter Kontaktspitzenschutz, Aufsteckkappen (CAT II/IV) und Kontaktspitzenvergrößerung (Ø 4 mm).

Technische Information

Anzeige	digital
Messbereichswahl	automatisch
Strommessbereich/AC	0.1 - 200 A
Stromart	Wechselstrom
Echteffektivwertmessung (TRMS)	Ja
Spannungsmessung/AC	Ja

Spannungsmessung/DC	Ja
Widerstandsmessbereich	Ja
Zangenöffnung	16 mm
Messkreiskategorie	CAT IV
Durchgangsprüfung	Ja
EAN	4014651446861