


BERKER .net Universal-Schalteinsatz 1fach Up
Art. Nr. 85121100

- 2-Draht Technologie, lautloses Schalten
- Schaltleistung ohmsch 400 W (1fach) bzw. 300 W (2fach)
- Schaltleistung LED 70 W (1fach) bzw. 54 W (2fach)
- Mindestlast bei LED 5 W (1fach) bzw. 12 W (2fach)
- LED und Energiesparlampen nur kompatibel, wenn dimmbar
- Nebstellentauglich für Taster oder Bewegungsmelder Nebenstelle
- Bauform: Up, 32 mm Einbautiefe

50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Montageart	Unterputz
Nebstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Ja
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz

Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Transparent	Nein
Nennspannung	230 V
Kanalzahl	1
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Type	Triac
EAN	4011334375944