


BERKER S.1/B.x Notruf Set komplett 24 V DC polarweiß glänzend

 Art. Nr. **52008989**

Notruf-Set komplett Berker S.1 polarweiß, glänzend 24 V=, 5 ... 40 °C Notrufsystem für behindertengerechte WC-Räume nach DIN VDE 0834 Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1 IP40 (Berührungsgeschützt ab 1mm, kein Wasserschutz) Set bestehend aus: Lichtsignal mit Rahmen Zugtaster mit Rahmen Abstelltaster mit Rahmen Netzteil mit Rahmen Das Notrufset eignet sich für WC-Räume in Senioren- und Pflegeheimen, Arztpraxen, aber auch für öffentlich zugängliche Gebäude z.B. Ämter, Restaurants, Kaufhäuser, etc. Für die Montage in handelsübliche Einbaudosen nach DIN 49073-1. - Abstellen des Notrufes über Abstelltaster am Notfallort - Akustische und visuelle Signalisierung eines Notrufes am Lichtsignal nach Betätigung des Zugtasters - Spannungsversorgung über Netzteil mit 24 V= - Zentralstück-Steckbefestigung - Überwachung rufauslösender Geräte auf Drahtbruch - akustischer Ruf ton am Lichtsignal zuschaltbar - Ruf ton als Dauersignal oder pulsierend einstellbar - für Mehrfachkombinationen geeignet - mit Schraubklemmen

Technische Information

| | | | |
|----------------------|--------------|------------------|--------------------|
| Ausführung | Komplettset | Gerätehöhe | 185 mm |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 | Gerätetiefe | 155 mm |
| Produktgruppe | Notrufsystem | Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 |
| Schutzart (IP) | IP20 | Farbe | polarweiß glänzend |
| Gerätebreite | 100 mm | EAN | 4011334353928 |