



BERKER Wechselschalter Einsatz 10 A Up
Art. Nr. 3036

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung 250 V~
- Schaltstrom 10 AX
- Einbautiefe 31 mm

Wippschalter Modul-Einsätze Aus/Wechsel - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - mit Steckklemmen - 10 AX - 250 V~ Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

Schaltungsart	Wechselschalter
Bedienungsart	Wippe/Taste
Zusammenstellung	Basiselement
Tastschalter	Nein
Anzahl der Betätigungswippen	1
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Krallenbefestigung
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	sonstige
Ausführung	Wechselschalter
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	matt
Textfeld/Beschriftungsfläche	nein

Beleuchtung	optional
Beleuchtungsfunktion	Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart	Glimmlampe
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Nennspannung	250 V
Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Waschmaschinenschalter	Nein
Gerätebreite	71 mm
Gerätehöhe	71 mm
Gerätetiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Produkttyp	Schalter
Schaltstrom	10 AX (100 W Bemessungsleistung (SBL))
EAN	4011334023388