


**BERKER S.1/B.x .net Jalousie Taste polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 85241189**

- Memoryfunktion, Partyfunktion
- Statusanzeige über LED

niedriger Eigenenergiebedarf, Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk und Nebenstellenbefehlen (Aussperricherung), LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Kontroll-LED für Aussperricherung, mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange, mit Demontageschutz, mit Aufdruck Symbol Pfeile

**Technische Information**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Zusammenstellung               | Bedienaufsatz      |
| Farbe                          | polarweiß glänzend |
| Technologie                    | Berker.Net         |
| Integrierte Zeitschaltuhr      | Nein               |
| Mit Helligkeitssensoranschluss | Nein               |
| Produktgruppe                  | Beschattung        |
| Geeignet für Windsensor        | Ja                 |
| Geeignet für Regensensor       | Ja                 |
| Mit Glasbruchmelderanschluss   | Nein               |
| Mit Astro-Programm             | Nein               |
| Nebenstelleneingang            | Ja                 |
| Mit Memory-Funktion            | Ja                 |
| Zufallsgenerator               | Nein               |
| Aussperricherung               | Nein               |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Montageart                  | sonstige         |
| Werkstoff                   | Kunststoff       |
| Werkstoffgüte               | Thermoplast      |
| Halogenfrei                 | Ja               |
| Oberfläche                  | unbehandelt      |
| Ausführung der Oberfläche   | glänzend         |
| RAL-Nummer (ähnlich)        | 9010             |
| Transparent                 | Nein             |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20             |
| Nennspannung                | 12 V             |
| Befestigungsart             | Klemmbefestigung |
| Schalterprogramm            | S.1/B.3/B.7      |
| EAN                         | 4011334370826    |