


**BERKER Glimmaggregat mit N-Klemme für Schalter/Tastereinsätze 230 V grau**
**Art. Nr. 1675**

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX
- für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- für Serienschalter beleuchtet

Glimmaggregat mit N-Klemme 230 V~, 1 mA IP44 Modul-Einsätze grau - für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus 10 AX - für Wippenschalter Serien beleuchtet - für Wipptaster und Wippentaster außer Best.-Nr. 503404, 503808 - für Beleuchtung und Kontrollschaltung Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen. Abhilfe: Neutralleiter mitführen oder der Spule einen Kondensator 230 V, 1  $\mu$ F pro 10 mA Glimmlampenstrom parallelschalten. Nicht geeignet für Tastschalter und Zugschalter sowie Wippschalter und -taster der Jahre 1985 bis 1995.

**Technische Information**

Anwendung	Schalter/Taster
Leuchtmittel	Glimmlampe
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	sonstige
Nennstrom	0.001 A

Ausführung	grau
Spannung	230 V
Stromstärke	1 mA
Produktgruppe	Glimmaggregat
EAN	4011334282730